

G10

VHF TRANSCEIVER



MIDLAND®

Caractéristiques techniques

Midland G10 - Radio professionnelle VHF 136-174 MHz - Puissance jusqu'à 5 W

Radio et communications

Bande de fréquences	VHF 136-174 MHz
Puissance de sortie	Jusqu'à 5 W
Canaux	16 canaux programmables
Espacement des canaux	12,5 kHz
Signalisation	51 tonalités CTCSS et 83 codes DCS

Fonctions principales

Fonctions	Scan, Monitor, Squelch, Roger Beep, économiseur de batterie
Programmation	Logiciel optionnel PRG10 - cod. C974.01
Accessoires	Compatible accessoires Midland 2 broches Kenwood

Robustesse et environnement

Indice de protection	IP54 - poussière et projections d'eau
Température de service	-30 °C à +60 °C
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Conformité	Essais choc thermique, humidité et emballage selon références MIL-STD ; ESD IEC 61000-4-2 niveau 3

Dimensions et alimentation

Batterie	Li-Ion rechargeable 1 200 mAh
Poids	192 g, batterie incluse
Dimensions	100 x 58 x 33 mm, antenne exclue
Couleur	Noir

Contenu de la boîte

Équipements fournis	Radio G10 avec clip ceinture, batterie Li-Ion 1 200 mAh, adaptateur secteur, chargeur de bureau et guide rapide
---------------------	---

Les spécifications peuvent évoluer sans préavis. La programmation et l'utilisation sont soumises aux autorisations et fréquences applicables.